

PROFESIONÁLNA NABÍJAČKA OLOVENÝCH AUTOBATÉRIÍ A 12V LÍTIOVÝCH AKUMULÁTOROV*

... automatická / univerzálna / šetrná / nabíjajúca rýchlo a nabíjajúca doplna!

NAPÄTIE 6V 12V 24V			DRUH (TYP) WET MF CAL AGM GEL EFB						LÍTIOVE LiFePO ₄ , 12V, 4-článkové Li-ion 12V, s BMS	
 NABÍJACÍ PRÚD 6V: 5 / 25A 12V: 5 / 25 / 35A 24V: 5 / 25 / 35A	 KAPACITA AUTOBATÉRIE 6V: 10 - 400Ah 12V: 20 - 500Ah 24V: 20 - 500Ah	 OBNOVA KAPACITY ■ Desulfatácia pre olovené autobatérie	 ZDROJ NAPÄTIA ■ Funkcia nie je dostupná			 POMOCNÝ ŠTARTÉR ■ 12-24V / 300A ■ Test nabíjania v automobile				

Univerzálna použiteľná transformátorová nabíjačka v praktickom prenosnom prevedení s elektronickým riadením a 10-krokovým nabíjaním. Ľahko použiteľná s ochranou proti preťaženiu nabíjačky. NABÍJA moderné 6/12/24V olovené autobatérie a 12V Li-ion* a LiFePO₄* akumulátory. REGENERUJE olovené autobatérie a pomocný ŠTARTÉR dodá dostatok potrebnej energie ak už vstavaná autobatéria automobilu nevládze naštartovať motor. Funkcia DISPLAY otestuje stav nabíjacej sústavy automobilu (alternátor), alebo zobrazí informácie o stave pripojenej autobatérie (napätie vo voltoch alebo percentuálny stav jej nabitia).

MODEL
ICE-300

NAPÁJACIE NAPÄTIE
230V/50Hz

MAXIMÁLNY PRÍKON
Nabíjanie: max. 1400W
Pomocný štart: max. 6400W

SPÔSOB NABÍJANIA
10-krokové, ukončené režimom údržby až do vypnutia obsluhou

ŠTARTOVACIE NAPÄTIE
> 1V

STUPEŇ KRYTIA
IP20 (základ. ochrana)

PRACOVNÁ TEPLOTA
0~40°C

PRÍSLUŠENSTVO

- Nabíjacie káble (+ a -)
- Náhradné poistky
- Návod v slovenčine

ODPORÚČAME PRE



Voľba zobrazenia displeja:
[V] / [%] / TEST ALTERNÁTORA

Kvalitné celokovové prevedenie

Na prenášanie slúži rúčka alebo dve zapustené madla po bokoch nabíjačky



Držiaky pre namotanie napájacieho kábla

Voľba FUNKCIE nabíjačky:
- Pomocný ŠTART
- Nabíjanie BATÉRIE
- REGENERÁCIA (olovenej batérie)

Voľba nabíjacieho prúdu: 5/25/35A

Voľba napätia autobatérie: 6/12/24V

Voľba typu autobatérie: STD/GEL/AGM/12V Li-ion

Zobrazovací LED displej

Stavové indikátory: NABITÁ / NABÍJAM / CHYBA

Hlavný vypínač

Spustenie, pozastavenie, alebo vypnutie zvolenej funkcie nabíjačky

Rýchlospojky pripojenia nabíjacieho PLUS (+) pólu

Tavná poistka pre ochranu výstupu (100A)

Rýchlospojky pripojenia nabíjacieho MÍNUS (-) pólu

Izolované nabíjacie káble, dlhé 2m



kg 11,1kg

19,0cm
16,0cm
28,0cm
33,0cm

ICE-300



* Nabíjačky podporujú iba 12V Li-ion akumulátory vybavené riadiacim modulom BMS a 12V LiFePO₄ štvorčlánkové akumulátory.