

INTELIGENTNÁ NABÍJAČKA OLOVENÝCH AUTOBATÉRIÍ A 12V LÍTIOVÝCH AKUMULÁTOROV*

...automatická / univerzálna / šetrná / nabíjajúca rýchlo a nabíjajúca doplna!

NAPÄTIE	6V	12V	24V	DRUH (TYP)	WET	MF	CAL	AGM	GEL	EFB	LÍTIOVE	LiFePO ₄ , 12V, 4-článkové	Li-ion 12V, s BMS		
NABÍJACÍ PRÚD	ICE-4: 2 / 4A ICE-6: 3 / 6A		KAPACITA AUTOBATÉRIE		ICE-4: 4 - 120Ah ICE-6: 4 - 150Ah		OBNOVA KAPACITY		Desulfatácia pre olovené autobaterie		ZDROJ NAPÄTIA		Napätie: 12V ICE-4: prúd: 4A ICE-6: prúd: 6A		
												POMOCNÝ ŠTARTÉR		Funkcia nie je dostupná	

Praktická, ľahko použiteľná nabíjačka rôznych typov autobaterií s elektronickým riadením a 9-krokovým nabíjací cyklom. NABÍJA všetky moderné 6/12V olovené autobaterie a 12V Li-ion* a 12V LiFePO₄* akumulátory. REGENERUJE staršie olovené autobaterie, automaticky trvalo UDRŽIAVA nabitú autobateriu po skončení nabíjania a NAPÁJANIE umožňuje „zálohovať“ automobil počas výmeny autobaterie, alebo napájať autobateriu počas dočasného uskladnenia.



MODEL
ICE-4 / ICE-6

Jednoduché nastavovanie a ovládanie

Celé ovládanie nabíjačky je sústredené iba do troch tlačidiel

NAPÁJACIE NAPÄTIE
230V/50Hz

PRÍKON
ICE-4, 70W
ICE-6, 140W

SPÔSOB NABÍJANIA
9-krokové, ukončené
režimom údržby až do
vypnutia obsluhou

ŠTARTOVACIE NAPÄTIE
> 2V

STUPEŇ KRYTIA
IP65 (prachotesná a vodotesná ochrana)

PRACOVNÁ TEPLOTA
0~40°C

PRÍSLUŠENSTVO

- Nabíjaci kábel s kroko-svorkami
- Nabíjaci kábel s káblovými okami
- Návod v slovenčine

ODPORÚČAME PRE

ICE-4 (4-120Ah)

ICE-6 (4-150Ah)

VÝBER NAPÄTIA
pripojenej batérie, ak ho
nabíjačka zle automaticky
identifikuje

VÝBER FUNKCIE
opakovaným stláčaním sa
prepínajú funkcie nabíjačky.
Po skončení stláčania sa
vykonávanie poslednej
zvolenej automaticky spustí

VÝBER PRÚDU
opakovaným stláčaním
vyberáme vhodný nabíjací
prúd pre pripojenú batériu.
Menší prúd (2/3A) alebo
väčší prúd (4/6A)

Prehľadný a dobre čitateľný LCD displej

Dobry kontrast znakov displeja a príjemné bledo-modré podsvietenie

Zobrazenie napätia na pripojenej
batérii alebo zobrazenie kódu
chyby pri poruche nabíjania

Zobrazenie zvoleného
typu nabíjanej batérie

Signalizácia zapnutého
režimu obnovy kapacity

Signalizácia zapnutého
režimu pomocného
napájania

Zobrazenie voľby
napätia nabíjačky

Automatický letný a zimný
režim nabíjačky

Zobrazenie pripojených
kroko-svoriek k batérii

Animácia spusteného režimu
udržiavania nabitých batérií

Animácia spusteného režimu
nabíjania batérie

Signalizácia poškodenej batérie

Signalizácia chyby nabíjania,
alebo nesprávne pripojenie
krokosvoriek k pólu batérie

5,8cm
10,0cm
19,0/26,3cm

ICE-4, 625g
ICE-6, 675g



* Nabíjačky podporujú iba 12V Li-ion akumulátory vybavené riadiacim modulom BMS a 12V LiFePO₄ štvorčlánkové akumulátory.